

# Выключатель бесконтактный индуктивный

**И11-NO-PNP-Р-ПГ-НТ**

(Л63, Lкорп=75мм)

**Паспорт  
И11-NO-PNP-Р-ПГ-НТ ПС**

2021г.

## 1 Назначение

Индуктивный выключатель (датчик) предназначен для преобразования бесконтактного воздействия металла в электрический сигнал управления исполнительным устройством.

Является элементом автоматизированных систем управления технологическими процессами. Предназначен для работы во взрывобезопасной среде, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, приводящих к разрушению материала корпуса.

Соответствует ГОСТ IEC 60947-5-2-2012.

## 2 Принцип действия

Датчик имеет чувствительную поверхность, предназначенную для контроля наличия металлических объектов. Попадание металлического объекта в зону чувствительной поверхности вызывает изменение коммутационного состояния датчика.

## 3 Технические характеристики

|                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Типоразмер, мм                                                          | M18x1              |
| Способ установки                                                        | Выносной           |
| Номинальное расстояние переключения, $S_n$ , мм                         | 8                  |
| Рабочее расстояние переключения, $S_a$ , мм, $0 \leq S_a \leq 0.81 S_n$ | 6.5                |
| Гистерезис, %, не более                                                 | 10                 |
| Диапазон питающих напряжений, В                                         | 10-30[DC]          |
| Номинальное напряжение питания, В                                       | 24[DC]             |
| Пульсация питающего напряжения, %, не более                             | 10                 |
| Падение напряжения на датчике, В, не более                              | 2.1                |
| Ток нагрузки, мА, не более                                              | 500                |
| Ток потребления, мА, не более                                           | 15                 |
| Остаточный ток (ток утечки), мА, не более                               | 1                  |
| Максимальная частота переключения, Гц                                   | 300                |
| Наличие комплексной защиты/ от переплюсовки                             | Есть/ Есть         |
| Наличие индикации срабатывания/ питания                                 | Есть               |
| Способ подключения/ Тип кабеля/ Длина, м                                | Разъем/ -          |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015                                       | IP68 / IP65 разъем |
| Рабочая температура окружающей среды, °C                                | -45...+65          |
| Материал корпуса датчика/ гайки                                         | Л63/ Л63           |
| Масса, г., не более                                                     | 100                |

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и принципиальную схему изделия, не ухудшающие его характеристики, без уведомления потребителя.

#### **4 Дополнительная информация**

Момент затяжки крепежа, Нм, не более 18

#### **5 Комплектность поставки**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Паспорт (на партию)       | 1 шт. |
| Датчик И11-NO-PNP-P-ПГ-НТ | 1 шт. |
| Гайка М18х1               | 2 шт. |

#### **6 Указание мер безопасности**

Все подключения и переключения датчика производить при отключенном напряжении питания.

Способ защиты от поражения электрическим током датчика по ГОСТ IEC 61140-2012, соответствует классу 0.

#### **7 Указания по установке и эксплуатации**

- Закрепить датчик на объекте с учетом допустимых моментов затяжек (п.4).
- Рабочее положение - любое.
- Подключать датчик в строгом соответствии с ПУЭ, маркировкой и схемой подключения.
- Режим работы ПВ100.
- Для исключения влияния датчиков, расстояние между ними должно быть не менее двойного диаметра чувствительной поверхности.
- Допустимо загрязнение с конденсацией влаги на чувствительной поверхности датчика (Пункт 6.1.3.2. МЭК 60947-1 2004. Степень загрязнения 3).

#### **8 Правила хранения и транспортировки**

Условия хранения в складских помещениях:

- Температура..... +5...+35°C
- Влажность, не более..... 85%

Условия транспортирования:

- Температура..... -50...+50°C
- Влажность, не более..... 98% (при 35°C)

#### **9 Сведения об утилизации**

Выключатель не содержит материалов, оказывающих вредное влияние на окружающую среду и здоровье человека и не требует специальных мер по утилизации. Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая выключатель.

#### **10 Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю. Предприятие-изготовитель в течении гарантийного срока производит замену вышедшего из строя датчика бесплатно, при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации.

## 11 Сведения о сертификации

Датчик сертификации не подлежит.

## 12 Свидетельство о приемке

Датчик соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

Партия \_\_\_\_\_

Количество \_\_\_\_\_

М.П.

Габаритный чертеж





Схема соединения

Нормально-разомкнутый контакт



Цоколевка разъема



Дополнительные сведения: \_\_\_\_\_

Согласовано: \_\_\_\_\_

Должность

Фамилия/Подпись

Дата

И11-NO-PNP-P-ПГ-НТ (Л63, Lкорп=75мм)